

Münzautomat EZ-60

Einsteigermodell in Edelstahl

- besonders platzsparend -



Features & Ausstattung

- kompakte, platzsparende Bauweise in Edelstahlgehäuse
- einfache digitale Zeitvorwahl über Drehschalter
- Zeitvorwahl von 1 bis 99 Minuten pro Münzeinwurf
- Zeitaddition bis 999 Minuten bei Mehrfachmünzeinwurf
- mikroprozessor-gesteuert
- verbrauchsabhängiger Ablauf für Duschen optional möglich

Beschreibung

Mit minimalsten Abmessungen und der Ausführung in gebürstetem Edelstahl ist der Münzautomat EZ-60 hervorragend für den Einsatz an, Freizeit-, Fitnessgeräten, Duschen, Haartrockner und zur Parkplatzbewirtschaftung und vielem mehr geeignet. Der Münzautomat EZ-60 ist mit einem mechanischem Münzprüfer für Euromünzen oder Wertmarken ausgestattet. Das Gerät ist sowohl für den Einsatz mit Münzgeld als auch für den Einsatz mit Wertmarken verschiedener Durchmesser und Profile konzipiert. Die Zeit kann vom Betreiber zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Bei jedem Münzeinwurf addiert sich die Gesamtlaufzeit um die eingestellte Zeitvorwahl.

Einsatzbereiche

- | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| - Duschen | - Freizeit- und Fitnessgeräte | - Solarien | - Golfplätze | - Sport-Zentren | - Carwash |
| - Waschmaschinen | - Trockner | - Lichtenanlagen | - Bootsmarinas | - Campingplätze | - uvm. |

Optionen

- anstelle zeitgesteuertem Ablauf: verbrauchsabhängiger Ablauf über Impulsgeber
- Ausführung mit "Waschmaschinen-Türöffner-Funktion" lieferbar

Technische Daten

- Münzautomat mit mechanischem Münzprüfer für die Annahme von einem Münz- oder Wertmarkentyp geeignet
- Abmessungen (H x B x T): 210 x 210 x 70 mm
- Nennspannung: 230 VAC (andere Nennspannungen möglich)
- Schaltleistung: 230 V / 16 A AC1
- Edelstahl gebürstet
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit: <= 80%
- Gewicht: ca. 5kg

Zubehör

- Impulsgeber Typ FM 1 für Wasserverbrauch (2,5 Liter pro Impuls)
- profilierte Wertmarken-Typen: TK 24-2 / SM 25 / SM 27



- Magnetventil 1/2" für 24VDC Typ MV24 VDC
- Magnetventil 1/2" für 12VDC Typ MV12 VDC ... für GAS und WASSER



- Netzteil 12V Typ NT12
- Netzteil 24V Typ NT24



